

Mackie DRM Passive Series Presets Data SP260



プリセットファイルを開く:

- 1) “**DRM Series Presets for SP260**” ファイルをダウンロード、解凍しファイル名**DRM.D26**というファイルをドキュメントにホルダー名 “**SP260 Presets**” というホルダーを作成し保存
- 2) **SP260**と**Windows PC**を**USB**ケーブルで接続し**SP260**の電源を入れ**SP260**を初期化してから**SP260**コントロールアプリケーションを起動
- 3) **SP260**コントロールアプリケーションのメニューバーから**File**をクリック→**Open Preset from PC**をクリック
- 4) 1)で保存した**DRM.D26**をクリックし開くを選択

出力の設定:

- 1) **SP260**コントロールアプリケーションから“**Edit**”→“**Copy Outputs**”をクリック
- 2) 出力を変更したい箇所の“**Output Source**”から実際に接続する**DRM**シリーズを選択
- 3) “**Output Destination**”から実際に接続する**DRM**シリーズを選択
- 4) **Confirm**→はいをクリックすることによりコピーしたいセッティングをコピーすることができます。(※名前は変更されません)
- 5) すべての出力先に接続する**DRM**シリーズに合わせてこの作業を繰り返し行います。

出力チャンネルの名前(アルファベットのみ)を変更:

- 1) **SP260**コントロールアプリケーション→“**Edit**”→“**Channel Names**”をクリック
- 2) 変更したい出力**ch**の名前を実際に接続する**DRM**シリーズの名前(アルファベットのみ)に変更
- 3) 名前(アルファベットのみ)を変更したのち“**OK**”→はい をクリック

プリセットをPCに保存:

SP260を使用し設定を行ったのち、後で**PC**から呼び出したり、オフラインで設定を変更できるようにするためすべてのデータを**PC**に保存してください。

- 1) **SP260**コントロールアプリケーション→“**File**”をクリック
- 2) “**Save Preset to PC**”をクリック
- 3) システムに見合った名前(アルファベットのみ)を付けて下さい。
- 4) “**Save**”をクリック

プリセットをデバイスに保存:

システム全体の設定を**SP260**本体にプリセットとして保存ができます。設定が変更されてしまった場合、**PC**を使わずとも復旧することができます。

- 1) **SP260**コントロールアプリケーション→“**File**”をクリック
- 2) “**Store Preset to Device**”をクリック
- 3) “**Enter new preset name**”の箇所にシステムに見合った名前(アルファベットのみ)を付けて下さい。
- 4) “**Select new preset number**”から保存したいプリセット番号(1~24)のいずれかを選択
- 5) “**Store**”→はい をクリック