ファームウェアアップデート方法

## Mackie CR2-X Bar Pro Firmware Upgrade for PC • June 2023

## まずはじめに

 Windows PCを使用して、zip圧縮されたフォルダをダウンロードし、ローカルディスク(C:)に保存します。 zip圧縮されたフォルダを解凍し、開きます。「CR2-X Bar Pro\_V27\_FW Updater」ファイルを右クリックし、 「管理者として実行」をクリックします。

Name	Date modified	Туре	Size
~ Last week			
🛃 CR2-X Bar Pro_V27_FW Updat	Open	on	82,687 KB
	🗧 Run as administrator		

2. このプロンプトは表示される場合とされない場合があります。表示された場合は[詳細]をクリック、[実行]を選択します。

Windows protostad your PC	×		×
windows protected your PC		Windows protected your PC	
Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk.		Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting, Running this app might put your PC at risk.	
		App: CR2-X Bar Pro_V27_FW Updater.exe	
		Publisher: Unknown publisher	
Don't rur	1	Run anyway Don't run	,

3. PCとCR2-X Bar ProをUSB C to Aケーブルで接続します。USB C to Cケーブルでは認識しない場合がございます。またこの時点ではCR2-X Bar Proの電源はまだ入れないで下さい。

4. ソース入力ボタンと EQボタンの両方のボタンを押したままCR2-Xの電源を入れ、2秒後にこの2つのボタンを離します。成功するとアップデーター・ツールの下向き矢印アイコンがべた塗りになり、CR2-Xのソース入力ボタンのコンピューターと Bluetooth入力のボタンのアイコンの箇所にあるLEDが明るく鮮やかな赤紫色と青緑色に点灯します。他の色になったり、消灯している場合は上記3と4を再度実行してください。





5. このアプリの詳細設定は絶対に変更しないでください.

もし間違えて設定を変更した場合はアプリを一旦終了し、再度開いてデフォルト設定に戻してください。赤く囲った下矢印ボタンをクリックしてアップグレードを開始します。

CACTIONS MultiMedia Product Tool V2.10				
1 USB Device Detected ( 1 UDISK, 0 ADFU )	Build: 2.10.05			
1F [U:D] Ready 0%	<ul> <li>✓ PRODUCTION</li> <li>✓ FLASH_ERASE</li> <li>☐ FACTORY_INFORMATION_ERASE</li> <li>✓ RESTART</li> <li>✓ AUTOMATION</li> <li>☐ Bluetooth MAC Address</li> </ul>			
Firmware: ats2853_CR2-X Bar Pro_V27_230425.fw Version : 2.00_2304251648				
2023-06-01 11:54:38 Accumulative 0, Successful 0, Failed 0. PRODUCTION FLASH_ERASE RESTART AUTOMATION	)			

6. 無事アップデートが完了するとアプリは「Successful」と表示され、ボタンはグレーに戻ります。



7. 「Successful」と表示された場合はアプリを終了してください。アップデートされたCR2-X Bar Proを使用する前に、CR2-X Bar Proの 電源を一度切り、再度電源を入れてください。