



# DL SERIES

## QUICK STEPS TO WIRELESS SUCCESS

DL シリーズミキサーのワイヤレスセットアップのための完全な手順は、クイックスタートおよびリファレンス・ガイドに記載されています。数少ない文章で手っ取り早く設定をしたいのであれば、ここから先をお読みください。

DL シリーズミキサーと Wi-Fi ルーターとの設定を行うためには、以下のものをご用意ください。

1. DL1608 または DL806
2. Wi-Fi ルーター ( 英文リファレンスガイド 24 ページを参照のうえ推奨されるルーター )
3. イーサネットケーブル
4. Master Fader app をインストールした iPad
5. DL1608、DL806 に接続可能な音源 ( マイクロホン , iPod , マルチトラックレコーダーなど )

**Step 1:** 箱から DL シリーズミキサーを取り出して、電源ケーブルをミキサー背面の電源コネクタに ( 壁面のコンセントプレートにも ) 接続します。同時に音源もミキサーに接続してください。ただしこの時点で DL シリーズミキサーの電源スイッチは OFF の状態にしてください。

**Step 2:** Wi-Fi ルーターにも電源ケーブルを接続してください。電源はまだどちらも ON にしないでください。大半の Wi-Fi ルーターは特別な設定がなくとも DL シリーズミキサーを認識しますが、ルーターによってはルーター側の設定をする必要があるかもしれません。その場合、ルーターのマニュアルをご参照ください。

**Step 3:** DL シリーズミキサーと Wi-Fi ルーターをイーサネットケーブルで接続してください。その際、Wi-Fi ルーターは WAN ポートでなく LAN ポートをご使用ください。インターネットにアクセスする必要はございません。

**Step 4:** Wi-Fi ルーターの電源を最初に ON にしてください。Wi-Fi ルーターが完全に起動してから DL シリーズミキサーの電源を ON にしてください。

**Step 5:** iPad の Wi-Fi 設定ページから DL シリーズミキサーに接続されている Wi-Fi ルーターを選択します。ルーターのパスワード等入力し、iPad と Wi-Fi ルーターを無線で接続してください。詳しい無線接続方法は Wi-Fi ルーターのマニュアルを参照ください。

**Step 6:** iPad とルーターが無線接続できていることを確認したら、iPad を DL シリーズミキサーにスライドさせドッキングさせてください。

**Step 7:** Master Fader アプリはすでにアップルストアからダウンロードしてありますよね？ Master Fader アプリを立ち上げましょう！

**Step 8:** DL シリーズミキサーと iPad を初めてドッキングするときは、DL シリーズミキサーはファームウェアのアップデートを開始します。ファームウェアの更新には最大で 15 分程度かかります。気長に待ちましょう。

**Step 9:** Master Fader アプリ画面右上の「ツール」メニューをタップし Devices タブを選択します。

**Step 10:** 3 つセクションがあるはずですが。(Offline/Wired/Wireless) この時点では iPad をドッキングさせたまま、Wired を選択して「ツール」をタップし DL シリーズミキサーを起動したら、マイクやその他の音源を接続し各チャンネルのレベルを調整しましょう。

**Step 11:** DL シリーズミキサーから iPad を取り外しましょう。そしてアプリの「ツール」メニューに戻って Devices をタップし、Wireless の DL シリーズミキサーをタップしましょう。この時点からワイヤレスで DL シリーズミキサーを操作することが出来るようになります。

Mackie はあなたのお役に立てることを願っています。詳細については製品付属の DL シリーズリファレンスガイドをご参照ください。また Mackie DL シリーズの Web サイトもご覧ください。こちらもみなさまのお役に立てる情報をたくさん掲載しております。

# DL SERIES

[support\\_mackie@otk.co.jp](mailto:support_mackie@otk.co.jp)

