



HM Series



HMシリーズにはどのような機種がありますか？

HMシリーズは以下の3モデルをご用意しています。:

- **HM-4** - 4Wayヘッドホンアンプ
- **HM-400** - 4チャンネルヘッドホンアンプ
- **HM-800** - 8チャンネルヘッドホンアンプ

一度に何本のヘッドホンが接続できますか？

HM-4には個別にボリューム調整が可能な4つのステレオヘッドホン出力を装備しており、最大4人で1系統のステレオ音源を楽しむことが出来ます。

HM-400には各チャンネルに独立したレベル調整可能なヘッドホン接続端子をフロントパネルに1個、リアパネルに2個装備。4チャンネル合計で12個のヘッドホンを接続することが可能です。

HM-800には各チャンネルに独立したレベル調整可能なヘッドホン接続端子をフロントパネルに1個、リアパネルに1個装備。8チャンネル合計で16個のヘッドホンを接続することが可能です。



www.mackie.com



HM Series

HMシリーズの入出力インピーダンスを教えてください。

HM-4

- 入力: **10kohms**
- 出力: **47ohms**



HM-400

- メイン入力: **20kohm** バランス, **10kohm**, アンバランス
- **Aux**入力: **10kohm**, アンバランス
- ヘッドホン出力: **3ohm** アンバランス
- メイン出力: スルー出力



HM-800

- メイン入力: **40kohm** バランス, **20kohm**, アンバランス
- **Aux**入力: **13kohm** アンバランス
- ヘッドホン出力: **3ohm** アンバランス
- メイン出力: スルー出力



HMシリーズヘッドホンアンプの周波数特性を教えてください。

HM-4, HM-400, HM-800すべてのモデル共通で**20Hz-20kHz+/-1dB**です。



www.mackie.com



HM Series

各チャンネルに別々の信号を入力できますか？

HM-4

いいえ。**HM-4**にはステレオI系統の入力しかできません。

HM-400 / HM-800

できますよ。**HM-400**には4ch各入力のフロントパネルに**AUX**入力が可能です。例えば**Mackie 2404VLZ4**の**AUX**出力から**HM-400**の**AUX**入力に接続することにより各chでステレオ入力+AUX入力という独自の**QUE**ミックスを作ることができます。

HM-800には8ch各入力のリアパネルに**AUX**入力が可能です。**HM-400**同様に外部ミキサーの**AUX**出力から**HM-800**の**AUX**入力に接続することにより各chでステレオ入力+AUX入力という独自の**QUE**ミックスを作ることができます。

HMシリーズの入出力はバランス、アンバランスどちらですか？

すべてのモデル、すべての入出力端子(**XLR/TRS**)はバランス対応です。フォンジャックは**TS**(アンバランス)入出力も対応可能です。ヘッドホン出力はステレオアンバランスです。

HMシリーズのヘッドホン出力をモノラルにすることは出来ますか？

HM-4

HM-4はステレオ標準入力ジャックを装備しています。サミングモノ(**TS**)の結線をしたモノラル標準プラグを使えばモノラル入力も可能です。

HM-400 / HM-800

HM-400 / HM-800のフロントパネルには各chにステレオ入力をモノラルに切替えることが可能なスイッチがそれぞれ装備されています。





HM Series

HMシリーズはすべてのモデルでラックマウントが可能ですか？

HM-4

いいえ。残念ながら**HM-4**はラックマウントできません。その代わりに**HM-4**は手のひらサイズ、超コンパクト設計なのでどこにでも置く事ができますよ。

HM-400 / HM-800

はい。可能です。**HM-400/HM-800**両モデルともに**EIA**規格の**IU**ラックマウントサイズで収納可能です。スタジオ内のラック、**IU**空いてますよね？ぜひ**HM-400**もしくは**HM-800**をマウントしてしまいましょう。あなたのバンドで**CUE**システムを構築できますよ。もちろん使用するイヤホンは**Mackie MP**シリーズをご検討ください！

