



EM-USB ダイレクトモニタリングセットアップ

Windowsでダイレクトモニタリング(zero-latency monitoring)を行うには

- **EM-USB** を付属のUSBケーブルでパソコンに接続
- パソコンでコントロールパネル→サウンドを選択
- 再生と録音、両方とも**EM-USB**を既定のデバイスに設定
- **EM-USB**にヘッドホンを接続しヘッドホンボリュームを適切な位置まで上げてください。もし自分のマイクの音が聞こえない場合コントロールパネル→サウンド→再生で **EM-USB**を選択し、プロパティ→レベルでマイクが**MUTE**になっていないことを確認してください。

MacOSでダイレクトモニタリング (zero-latency monitoring) を行うには

- **EM-USB**を付属のUSBケーブルでMacへ接続
- システム環境設定→サウンドを選択
- 入力、出力両方とも**EM-USB**を選択
- **command+スペース**で“Audio MIDI 設定”を入力、選択し **EM-USB** 入力を選択、マスター右横にある“Thru” ボックスにチェックマークを入れる
- **EM-USB**にヘッドホンを接続しヘッドホンボリュームを最適な位置まで上げてください。**Audio MIDI** の出力タブでLeft,Rightともにボリュームを最大に設定してください。

