



# MC-40BT Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

## クイックスタートガイド



018-220128

### 【重要】

同封されている左記マークのステッカーを本機の電源を入れる前に必ず本機に張り付けてください。ステッカーを張り付けず使用することはできません。

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこのクイックスタートガイドを必ずお読みのうえ正しくご使用ください。またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。安全上の注意：本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。
- 本機を使用すると外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意してください。
- 充電器は付属してません。別途市販品の INPUT:100-240 ~ ,50/60Hz OUTPUT:DC5V /2A 相当品の USB A ポート搭載 PSE マーク付充電器をご用意ください。
- 本機は充電しながらの使用はできません。内蔵充電電池の劣化につながるだけでなく故障の原因にもなります。
- リチウムイオンバッテリー内蔵の為、分解や改造はしないでください。発火のおそれがございます。
- 使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ず読んでください。本製品を使用時に他の機器が破損しても当社では一切責任を負いません。
- 強い衝撃を与えないでください。直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品をそのままバッグなどに入れるとヘッドバンドや可動部の破損の原因になります。保管や持ち運ぶ際には付属のケースに収納してください。
- 折りたたみ可能な構造ですが無理に動かすと断線や破損の原因になります。このような作業を行って断線・破損した場合は有償対応になります。
- 本製品は1年保証ですが、ケーブルの断線、および落下破損、水没、汗の混入、無理な充電でのバッテリー劣化など外的要因による不具合は1年間の保証対象外です。
- 初期不良の場合はご購入後1ヵ月以内にご連絡ください。1ヵ月以上経過した場合は預かり修理対応になります。
- 本製品の使用方法詳細は下記 Mackie Japan ホームページでダウンロードができます。ご使用前に必ずご覧ください。

Mackie MC シリーズ日本語ホームページ <https://mackie-jp.com/mc-series/> オーナーズマニュアルページ <https://mackie-jp.com/manual/#MC-40BT>

### ●Bluetooth ペアリング方法：初めて本機を使用する場合

- 1: 初めに本機 R 側ドライバー下部にある USB C 端子に付属の USB A to C ケーブルを接続、上記市販品の USB A 対応充電器を使い MC-40BT を充電してください。（充電中、本機 USB C 端子横にある LED が赤に点灯、充電完了後、青に点灯します。/ 約 3 時間でフル充電※使用充電器により異なります）
  - 2: 充電完了後、装着し本機の電源マークのある緑のボタンのボタンを 10 秒程度押し続けながら電源を起動してください。（ヘッドホンから「パワーオン」「Bluetooth ペアリングモード」とアナウンスされるまで電源ボタンを押し続けてください。LED が赤・青・赤と繰り返し点滅しはじめます）
  - 3: LED が赤・青・赤と繰り返し点滅している間にスマートホンなどの設定→Bluetooth を ON→その他のデバイスで MC-40BT を選択して下さい。
  - 4: 「コネクテッド」とヘッドホンから聞こえペアリングが完了し Bluetooth デバイスの音源を再生できるようになります。（ペアリング成功時、青色が点灯）
  - 5: LED が赤・青・赤と繰り返し点滅状態はペアリングが成功してません、本機電源ボタンを長押し、一度本機の電源をオフにし上記 2 からの作業を再度行ってください。
- ※ペアリングがうまくいかない場合のみ：+ ボタンを同時に長押しをすると「ブーピー」と再生され、電源を再起動すると工場出荷時の状態に戻ります。
- 6: 本機は有線ケーブルでも使用できます。付属リモコンケーブルの 3 極側を MC-40BT に、4 極側をスマートフォンに接続してください。

（有線ケーブルを装着すると電源が自動的にシャットダウンされ、ペアリングが解除されます。）

- その他ご不明点、お問い合わせは e-mail にて承ります。Mackie Japan サポートメールアドレス [support\\_mackie@otk.co.jp](mailto:support_mackie@otk.co.jp)



# MACKIE®