

よくあるご質問



ProDXシリーズワイヤレスデジタルミキサーで採用しているBluetoothのバージョンは？

ProDXシリーズで採用しているBluetoothはClassic Bluetooth、Bluetoothハイスピード、Bluetooth LEと互換性をもったBluetooth v3.0仕様です。

ProDXで音楽再生させるには必ずMixerConnectアプリを使わなければだめですか？

MixerConnectアプリを使っても、使わなくてもスマートフォンやタブレットなどBluetooth対応デバイスのオーディオソースアプリからワイヤレスストリーミングが可能です。

ProDXミキサーとペアリング/コネクティングがされたBluetoothデバイスやアプリのコントロール機能(再生、一時停止、スキップ、ボリュームなど)を使用しワイヤレスストリーミングを楽しむことができます。

一方でProDXミキサー本体では各入力チャンネル(マイク/ライン、Bluetooth)のレベルがハードウェアのみでコントロールすることもできます。

Android、iOS対応のMixerConnectアプリを使用することにより、ハードウェアではコントロールができないすべての入力チャンネルのEQセッティングやその他のすべての機能をコントロールすることが可能になります。

なぜProDXシリーズデジタルミキサーは専用アプリなのですか？

似たようなものとしてDLシリーズミキサー用My Faderアプリがあります。ハードウェアの代わりに、ステージ上のマイクスタンドに設置したスマートフォンや演壇の上や会場内どこでもMixerConnectアプリからワイヤレスですべての入力レベル設定やEQ設定、エフェクトレベル調整などProDXミキサーのすべての機能をセッティングすることができます。

よくあるご質問

ハードウェアとアプリとでどのようなコントロールが可能なのでしょうか？

ProDX本体からコントロールできることは以下の通りです。:すべての入力レベル、メイン出力レベル、各入力チャンネルのエフェクトレベル、4種類のエフェクト選択、ヘッドホンレベル、AUXモニターレベル

さらにMixerConnectアプリを使うことにより上記のほかに下記ProDXシリーズのすべての機能をコントロールすることが可能です。

- すべての入力チャンネル(TRS/XLR、ステレオBluetooth)の3バンドEQ、ハイパスフィルター、チャンネルインサートコンプ(ステレオ入力チャンネルを除く)
- すべての出力チャンネルの7バンドグラフィックEQ
- 16種類の空間系エフェクターの選択
- 3種類のユーザープリセット保存&読み出し
- すべての入出力チャンネルのミュート

同時に何台までのBluetoothデバイスが1台のProDXミキサーとペアリングすることが可能ですか？

ここでいうペアリングとはコネクティングとは異なります。ペアリングはProDXミキサーとBluetoothデバイスがお互いに認識することを意味しています。いつでも電源を入れたときにすぐにコネクティングできるように、何台でもペアリングをしておくことはできます。しかしながら1台のProDXミキサーにコネクティングできるのは1台のデバイスのみです。

ProDXミキサーからどれくらい離れるとコネクションが外れますか？

多くのBluetoothデバイスが混在するエリアなどでは電波干渉などもあり一概に何メートルまで保証出来るか申し上げられません。できるだけ近くにBluetoothデバイスを設置するに越したことはありません。おそらく10m以内では問題ない距離かと思われます。

よくあるご質問

ProDXミキサーにはリバーブやディレイ、コンプレッサーなど内蔵されていますか？

モノラル入力部にはチャンネルインサートコンプを装備。さらに16種類のリバーブ、コーラス、ディレイを内蔵しています。ミキサー本体からは各2種類のリバーブとディレイから1種類が選択可能。16種すべてのエフェクターから1種類選択するにはMixerConnectアプリをお使いください。

モバイルデバイスを充電可能なUSBポートを装備していますか？

いいえ装備していません。充電器/充電ケーブルを別途ご用意ください。

MixerConnectアプリは有料ですか？また課金は有りますか？

MixerConnectはAppleストア、GooglePlayよりいつでも無料でダウンロードが可能です。Pokémon GOとは異なり、課金もありません。さらにミキサーを購入前にダウンロードができるのでProDXミキサーの機能を事前に検証することができます。

ProDXミキサーの入力はバランスですか？

ProDXシリーズミキサーのすべての入力はXLR/TRSコンボコネクターを採用したバランス入力です。ただしステレオミニ入力はラインレベルのアンバランス入力です。

ヘッドホンからは何の音が再生されますか？またソースを変更することはできますか？

ヘッドホンからはメインL/Rの音源が再生されます。その他のソースに変更することはできません。

ProDXからコンデンサーマイクを接続可能なファンタム電源は供給可能ですか？

いいえ、できません。

よくあるご質問

MixerConnectアプリが使用可能なワイヤレスデバイスはどれですか？

MixerConnectアプリはiOSとAndroid対応のタブレットやスマートフォンで使用可能です。

ProDXのモニターアウトプットレベルはProDXのメインアウトのレベルに影響せず独立してレベルコントロールが可能ですか？

はい。AUX1、AUX2(ProDX8のみ)ともにメインL/Rアウトのレベルに影響することなく独立したレベルコントロールが可能です。各入力チャンネルのAUXはプリフェーダー、エフェクトはポストフェーダーです。

ProDXミキサーはバッテリー駆動が可能ですか？ それともAC電源が必要ですか？

ProDXミキサーはバッテリー駆動はできません。付属のACアダプターをご使用下さい。