FIRMWARE アップグレードガイド

Mackie EM-91CU+ Firmware Upgrade for PC • March 2022

説明書

1. 圧縮ホルダーをパソコンにダウンロード



5. 下記のような表示がされた場合、「詳細」をクリック



- 2. フォルダーを右クリックし「すべて展開」を選択
- 3. 解凍したフォルダーをダブルクリック

Name	^
EM-91CU+ upgrade V3	

4. 重要:このステップを飛ばさないで! EM-91CU+ UPG3 を右クリックし

「管理者として実行」を選択

Name		Date modified
SystemFile effect.bin	Open	3/10/2022 9:59 AM 3/10/2022 9:59 AM
* EM-91CU+ UPG3	Run as administrator	3/10/2022 9:59 AM
m333x.pin	S Share with Skype	3/10/2022 9:59 AM
SET	Troubleshoot compatibility	3/10/2022 9:59 AM
sound.bin	Pin to Start	3/10/2022 9:59 AM
system	 Move to OneDrive 	3/10/2022 9:59 AM
system_setting.bin	🖻 Share	3/10/2022 9:59 AM



「実行」を選択



7. 下記表示がされたら「OK」をクリック

EM-91CU+	×
Press OK to upgrade EM-9)1CU+

次のウィンドウが表示されるまで10~15秒ほどお待ちください。

8. EM-91 CU+をコンピューターから取り外し 「OK」をクリック

Notice		>
Please unplug	EM-91CU+, tl	nen press OK.
	ОК	Cancel

 EM-91 CU+を再度コンピューターに接続し ^mCore USB Audio Device [~]と表示されるのを 待ち、「OK」をクリックします。アップデートが完 了するまで30~45秒お待ちください。

					\times
mCore US	B Audio device		J		4
	Notice Please plug EM-91CU - a	again, then press OK	×	(COM)	>C
] 🌾		OK Cancel		$\langle \rangle$	//
		Version : V1.0.8.5.2			

10. 下記のようなメッセージが表示されます。 もうおわかりですよね?何の説明も不要かとは 思いますが「OK」をクリックしてください。



完璧です!

何も難しいことはないと思いますが、もしお困りのことがご ざいましたら下記よりお気兼ねなくご連絡ください。 https://mackie-jp.com/contact/

